

## Spis zawartości

Spis zawartości .....	1
I Część formalna .....	3
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego .....	3
2. Zaświadczenie o przynależności do OIIB Projektanta – Branża Elektryczna .....	4
3. Zaświadczenie o przynależności do OIIB Sprawdzającego – Branża Elektryczna .....	5
4. Uprawnienia Budowlane Projektanta – Branża Elektryczna .....	6
5. Uprawnienia Budowlane Projektanta – Branża Elektryczna .....	8
II Część projektowa .....	10
1. Podstawa opracowania .....	10
2. Cel opracowania i zakres opracowania .....	10
3. Zasilanie obiektu .....	10
4. Demontaż .....	10
5. Rozdzielnice .....	11
6. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu .....	11
7. Wewnętrzne instalacje elektryczne .....	11
8. Ochrona przepięciowa .....	12
9. Instalacja fotowoltaiczna .....	13
10. Ochrona przeciwporażeniowa .....	17
11. Uwagi i zalecenia .....	18
12. Obliczenia .....	19
III Część rysunkowa .....	22

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają charakter przykładowy.

W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”.

Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane wyżej wymagania.

## **I Część formalna**

### **1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego**

Oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej związany z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Rozogi w Rozogach, ul. 22 lipca 22, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branży elektrycznej

mgr. inż. Dariusz Naruszewicz  
upr. nr WAM/0068/PWOE/11

.....

Sprawdzający branży elektrycznej

mgr inż. Tomasz Niedźwiecki  
upr. bud. nr PDL/0058/POOE/11

.....

## 2. Zaświadczenie o przynależności do OIIB Projektanta – Branża Elektryczna



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ATT-A1X-II9 \*

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeńicki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



### 3. Zaświadczenie o przynależności do OIIB Sprawdzającego – Branża Elektryczna



#### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AZY-HQJ-GTY \*

Pan Tomasz Niedźwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11  
adres zamieszkania ul. Ślusarska 18/104, 15-714 Białystok  
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-02 roku przez:


Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 Podpis jest elektroniczny

#### 4. Uprawnienia Budowlane Projektanta – Branża Elektryczna



**WARMIŃSKO-MAZURSKA**  
**OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**  
**OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**  
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1



WAM/OKK/U/35/11

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**  
**nadaje**

**Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI**  
magistrowi inżynierowi elektrotechniki  
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Elku

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11**

**DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI**  
**BEZ OGRANICZEŃ**

w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

#### Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



#### Skład orzekający OKK:

1. mgr inż. Zdzisław Binerowski
2. inż. Janusz Palmowski
3. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz

**Pan Dariusz Naruszewicz upoważniony jest :**

**I.** Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

**II.** Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniają do :

- 1) projektowania obiektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania,
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień.


Otrzymuje:

1. Pan Dariusz Naruszewicz  
10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

**PRZEWODNICZĄCY**  
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  
*mgr inż. Zdzisław Binerowski*

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

## 5. Uprawnienia Budowlane Projektanta – Branża Elektryczna



PODLASKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Białystok, dnia 30 maja 2011 r.

POIIB.KK.7131/014/11

### DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że:

**Pan TOMASZ NIEDŹWIECKI**

**magister inżynier**

**o kierunku: elektrotechnika**

**urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Łomży**

**otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11**

**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**

#### Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych:

- I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w wyżej wymienionej specjalności, niniejsze uprawnienia upoważniają do:
  - projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych**bez ograniczeń.**
- II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane upoważniają do:
  - projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania;
  - sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.



#### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, za pośrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
dr inż. Mikołaj Malesza
2. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Jakub Grzegorzczak
3. Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Bogdan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Bogdan Jan Bański
6. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Wiktor Ostasiewicz
7. Członek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB  
mgr inż. Mirosław Jerzy Szumski

*[Handwritten signatures of the seven members of the Commission, corresponding to the list on the left.]*



#### Otrzymują:

1. Pan Tomasz Niedźwiecki  
ul. Stacha Konwy 28  
18-414 Nowogród
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. aa.

## **II Część projektowa**

### **opis do projektu budowlanego branży elektrycznej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rozogach**

#### **1. Podstawa opracowania**

- a) Zlecenie Inwestora,
- b) Inwentaryzacja,
- c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami),
- d) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690),
- e) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r. nr 94; poz. 551 z późniejszymi zmianami);
- f) Obowiązujące przepisy i normy branżowe.

#### **2. Cel opracowania i zakres opracowania**

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji elektrycznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 32 kW w budynku Urzędu Gminy Rozogi w Rozogach, przy ul. 22 lipca 22. W związku z wysokim poziomem energochłonności budynku, a także uszkodzonymi i w części niesprawnymi instalacjami, projektuje się wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych w zakresie:

- a) przeciwpożarowy wyłącznik główny
- b) obwody rozdzielcze,
- c) obwody gniazd wtykowych,
- d) obwody oświetlenia ogólnego i awaryjnego.

#### **3. Zasilanie obiektu**

Obiekt zasilany jest z istn. złącza kablowo-pomiarowego ZKP, usytuowanego na ścianie budynku zgodnie z rys. E-09. Aby zmienić istniejący układ sieciowy TN-C na TN-S, w złączu ZKP projektuje rozdział szyny PEN na PE i N, zgodnie z rys. E-01.

Ze złącza ZKP projektuje się linię kablową typu YKY 5 x 16 mm<sup>2</sup> o dł. 28m. Kabel układać w budynku pod tynkiem. Kabel wprowadzić pod zaciski wyłącznika 250A w rozdzielnicy głównej RG budynku.

#### **4. Demontaż**

Materiały pozyskane podczas demontażu, takie jak:

- a) Oprawy oświetleniowe,
- b) Przewody i kable elektryczne,
- c) Osprzęt elektryczny,

należy przekazać Inwestorowi. Materiały wyeksploatowane oraz zagrażające środowisku, należy zutylizować. Protokół przekazania materiałów do utylizacji należy dostarczyć Inwestorowi.

## **5. Rozdzielnice**

W budynku projektuje się następujące rozdzielnice:

- a) rozdzielnicę główną budynku RG – 72 mod.,
- b) rozdzielnicę piętrową piwnicy RP-P – 72 mod.,
- c) rozdzielnicę kotłowni R-K – 48 mod.,
- d) rozdzielnicę piętrową parteru RP-1 - 72 mod.,
- e) rozdzielnicę piętrową piętra RP-2 – 72 mod.,
- f) rozdzielnicę piętrową 2 piętra i strychu RP-3 – 72 mod.
- g) rozdzielnicę piętrową części dobudowanej piwnicy, parteru i piętra RP-4 – 72 mod.,
- h) rozdzielnicę fotowoltaiczną R PV – 48 mod.,

Wypożenie oraz typ obudowy projektowanych rozdzielnic przedstawiono na rysunkach E-01 -E-07.

Wysokość montażu rozdzielnic dobrać w ten sposób aby ich górne krawędzie nie przekraczały wymiaru 1,8 od posadzki.

Wszystkie punkty PE rozdzielnic elektrycznych należy przyłączyć do głównej szyny uziemiającej przy rozdzielnicy głównej. Rezystancja uziemienia nie może być większa niż  $R < 10 \Omega$ . W celu osiągnięcia powyższej rezystancji należy wykonać uziemienie poprzez ułożenie bednarki FeZn 25x4 oraz wykonanie uziomów szpilkowych (prętowych) o rezystancji  $R < 10 \Omega$ .

## **6. Przeciwpozarowy wyłącznik prądu**

Przy wejściach do budynków projektuje się przyciski ppoż., np. typu FT 22. Przyciski należy oznaczyć. Lokalizację przycisków przedstawiono na rys. E-08. Projektowane przyciski należy połączyć z wyłącznikiem w rozdzielni głównej RG oraz wyłącznikiem awaryjnym UPS przy pomocy przewodów typu HDGs 2x1,5 mm<sup>2</sup>. Przewody prowadzić p/t po trasach oddzielonych od pozostałych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W obwodzie przycisków należy zastosować automatyczny przełącznik faz, który wraz z zabezpieczeniem należy umieścić w rozdzielnicy głównej. Schemat ideowy rozdzielnicy głównej wraz z wyłącznikiem przedstawiono na rys. E-01.

## **7. Wewnętrzne instalacje elektryczne**

### **7.1. Wytyczne ogólne.**

Instalacje elektryczne wykonać w układzie TN-S. Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami kabelkowymi YDYp 2, 3, 4, 5 x 1,5mm<sup>2</sup>, a obwody gniazd wtykowych przewodami YDYp 3, 5 x 2,5mm<sup>2</sup>. Wszystkie przewody YDYp powinny posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy. Przewody układać p/t (pod płytami kartonowo-gipsowymi w rurach z tworzywa sztucznego np. typu Peschla) z osprzętem.

W pomieszczeniach łazienek oraz w pomieszczeniach w których może być wykonywane zmywanie ścian zastosować osprzęt o stopniu ochrony min IP 44.

7.2. Obwody gniazd wtykowych 1-faz.

Obwody instalacyjne gniazd jednofazowych ogólnych oraz dedykowanych (DATA), należy wykonać przewodami YDYp 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

7.3. Obwód oświetlenia wewnętrznego.

Oświetlenie wewnętrzne obiektu zaprojektowano w oparciu o oprawy LED. Rozmieszczenie oraz typy opraw oświetlenia ogólnego przedstawiono na rysunkach E-13 - E-17.

Zasilenie opraw oświetleniowych w obiekcie wykonać przewodami o przekrojach i liczbie żył 3(4) x 1,5 mm<sup>2</sup>.

7.4. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Należy wykonać oświetlenie awaryjne spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013 „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne projektuje się na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym oraz w garażu. Oświetlenie powinno uruchamiać się automatycznie nie później niż po 2 sek. w przypadku zaniku napięcia podstawowego i działać przez co najmniej 1 godzinę.

Średnie natężenie oświetlenia dla klatki schodowej i dróg ewakuacyjnych na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. W garażu średnie natężenie oświetlenia powinno wynosić 0.5 lx.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. Oprawy muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Projektuje się oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych przedstawiono na rysunkach E-13 - E-17.

## 8. Ochrona przepięciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepięciami zainstalować następujące elementy ochrony p/przepięciowej:

- a) ochronniki typu DEHNVentil 1+2 w rozdzielnicy RG
- b) ochronniki typu DEHNGuard 2 w rozdzielnicach piętrowych i rozdzielnicy kotłowni.

Podstawę zastosowania ochrony p/przepięciowej zawiera norma: PN-IEC 60364-4-443.

Podłączenia ochronnika dokonać przewodami typu LgY 16 mm<sup>2</sup> o odpowiednich barwach (czarny kolor – przewody fazowe, niebieski – przewód neutralny, żółtozielony – przewód uziemiający).

## **9. Instalacja fotowoltaiczna**

Projektuje się budowę instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy maksymalnej 31,1 kWp na dwóch dachach Urzędu Gminy. Na dachu płaskim panele zamontowane będą na podkonstrukcji aluminiowej nachylającej pod kątem 15°, natomiast na dachu skośnym na podkonstrukcji aluminiowej płaskiej. Konstrukcje z panelami przymocowane zostaną do poszycia dachu jakim jest blachodachówka. Panele podłączone będą parami do podwójnych optymalizatorów mocy, a te szeregowo połączone w stringi poprzez zabezpieczenia DC umieszczone w rozdzielnicy R-PV DC zlokalizowanej na najwyższej kondygnacji budynku do inwerterów. Inwertery planuje się podłączyć do rozdzielni głównej RG na parterze budynku poprzez zabezpieczenia AC w rozdzielni R-PV AC zlokalizowanej przy inwerterach.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wyposażona będzie w 95 panele fotowoltaiczne o maksymalnej wydajności 327 Wp. Panele parami szeregowo zostaną podłączone do optymalizatorów mocy; te z kolei tworzą 3 stringi podłączone do dwóch dedykowanych inwerterów współpracujących z optymalizatorami. Każdy z inwerterów będzie przetwarzać prąd stały na prąd zmienny. Całość energii z inwerterów będzie wprowadzana do rozdzielni RG. Dla każdego inwertera w rozdzielnicy został przewidziany rozłącznik 20A. Każdy łańcuch będzie połączony między sobą oraz z inwerterem przy użyciu przewodu DC 1x6mm<sup>2</sup> 0,9/1,8kV, natomiast inwertery z rozdzielnicą należy połączyć przewodami YKYżo 5x10mm<sup>2</sup> 0,6/1kV.

Rozmieszczenie paneli przedstawiono na rys. E-18. Schemat połączeń przedstawiono na rys. E-19. Montaż instalacji należy wykonać wg wytycznych producenta przez wyszkolony personel techniczny na dedykowanym systemie montażowym. Moduły należy łączyć zgodnie ze schematem i planem instalacji modułów PV.

Instalację wykonać zgodnie z normą PN 60364-7-712.

### **9.1. Podłączenie instalacji**

#### Wymagania odnośnie RG

W rozdzielni RG należy przewidzieć rozłącznik bezpiecznikowy wyposażony w zabezpieczenie gG 25A i wprowadzić do niego projektowaną linię kablową YKY 0,6/1kV 5x10mm<sup>2</sup> zasilającą rozdzielnicę R-PV AC.

#### Rozdzielnica R-PV AC

Na poziomie 2 zostanie zainstalowana rozdzielnica R-PV AC o parametrach:

- napięcie znamionowe 400VAC
- prąd znamionowy 400A
- prąd zwarciový I<sub>3k</sub> <11kA
- stopień ochrony IP44

Rozdzielnica R PV AC będzie pełnić rolę rozdzielnic oraz rozdziału mocy z 2 przekształtników.

Dane techniczne obudowy wewnętrznej:

- stopień ochrony min. IP65
- obudowa wykonana z poliwęglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami
- napięcie  $U_n > 1000V$  DC,  $I_n = 35A$  DC,
- zakres temperatury pracy  $-40^{\circ}C$  do  $+60^{\circ}C$
- odporność na działanie promieni UV

#### Rozdzielnica R-PV DC.

Zadaniem rozdzielni R-PV DC oprócz ochrony przeciwprzepięciowej jest również możliwości rozłączenia paneli fotowoltaicznych od inwerterów. Projektuje się obudowę wewnętrzną naścienną.

Dane techniczne obudowy zewnętrznej:

- stopień ochrony min. IP44
- obudowa wykonana z poliwęglanu II kl.
- napięcie  $U_n > 1000V$  DC,  $I_n = 35A$  DC,
- zakres temperatury pracy  $-40^{\circ}C$  do  $+60^{\circ}C$
- • normy: IEC 60364-7-712:2005, EN 60439-1

## 9.2. Oprzewodowanie instalacji

Między inwerterami a rozdzielnicą R-PV AC należy ułożyć kabel YLY 5x10 mm<sup>2</sup>. Rozdzielnicę R-PV AC należy wyposażać w wyłączniki instalacyjne. Każdy z inwerterów musi mieć własne zabezpieczenie. Należy pamiętać aby zapewnić aparatom odpowiednie odstępów min 30cm związane z odprowadzaniem ciepła wytwarzanego przez przepływający przez nie prąd. Rozdzielnicę R-PV AC należy wyposażać w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu B+C oraz wyłącznik główny jako rozłącznik zdalnie sterowany.

#### Oprzewodowanie inwerterów od strony DC

Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC należy zastosować przewody solarne charakteryzujące się następującymi parametrami:

- napięcie znamionowe: wg VDE 600/1000 V prądu przemiennego, prądu stałego 1800V żyła/żyła,
- zakres temperatur: do  $-40^{\circ}C$  do  $+70^{\circ}C$
- max. temperatura na przewodniku  $+120^{\circ}C$
- napięcie nominalne wg VDE 600/1000 V prądu przemiennego, prądu stałego 1800V żyła/żyła
- Minimalny promień gięcia - stacjonarnie ok. 4 x  $\varnothing$  kabla

Budowa:

- podwójnie izolowany,

- żyła miedziana, pobielenie, linka,
- skręcana wg VDE 0295 kl. 5 i IEC 60228 kl.5,
- izolacja żył z komponentu sieciowanego,
- opona zewnętrzna z komponentu sieciowanego, odporna na UV,
- kolor opony czarny.

Przewody te należy prowadzić od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnic R-PV DC w rurach osłonowych odpornych na działanie promieni UV.

#### Złącza od strony napięcia DC

Do łączenia przewodów instalacji solarnych stosować typowe złącza MC4 o następujących parametrach:

- Napięcie znamionowe 1000 [V]
- Opór przejścia 0,3 [mΩ]
- Stopień ochrony IP65 / IP68 (2m / 24h)
- Temperatura otoczenia -40 °C ... 90 °C
- Minimalny przekrój przewodu elastycznego 4 [mm<sup>2</sup>]
- Maksymalny przekrój przewodu elastycznego 8 [mm<sup>2</sup>]

Złącza powinny zapewnić możliwość rozłączania serwisowego paneli fotowoltaicznych.

### 9.3. Zabezpieczenie instalacji

#### Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej

Wykonać instalacje elektryczne, zgodnie z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, wymogami normy PN-IEC-60364 oraz PN-IEC 60364-7-712. Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Zastosowane wyłączniki samoczynne zapewniają zgodne z normą wyłączenie zasilania.

#### Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochronę przed wyidukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosując ochronniki przepięciowe dedykowane dla instalacji fotowoltaicznej (zabudowane w rozdzielni R PV DC) o napięciu granicznym 1000 V DC i następujących parametrach technicznych:

- stopień II/Typ 2/Klasa C
- wysoki znamionowy prąd wyładowczy:  $I_n = 20\text{kA/bieg}$ ,  $I_{max} = 40\text{kA/na bieg}$
- wewnętrzne zabezpieczenie:
- oddzielny element termiczny - odłącznik dla każdego warystora
- element zabezpieczający: Warystor MOVs
- wskaźnik uszkodzenia: Wizualny + styki sygnalizacji zewnętrznej (RC)

Każdy łańcuch (string) modułów PV zostanie zabezpieczony ochronnikiem przepięciowym.

#### Zabezpieczenia podstawowe

Projektowana instalacja fotowoltaiczna wyposażona jest w układ własnych zabezpieczeń nadzorujących jej prawidłową pracę. Do zabezpieczeń własnych należą zabezpieczenia: nadprądowe szybkie i przeciążeniowe (AC i DC), nad impedancyjne (AC), nad i pod napięciowe (AC i DC) szybkie i zwłoczne, przepięciowe, nad i pod częstotliwościowe (AC), składowej stałej (AC), prądu różnicowego (AC), prądu upływu (DC), braku uziemienia (AC), temperaturowe, zgodności L, N oraz PE (AC), obecności napięcia sieci energetycznej, braku lub zbyt niskiej energii dostarczanej z paneli (DC) oraz kontrola aktualności i sprawności oprogramowania wewnętrznego.

#### 9.4. System mocowania paneli fotowoltaicznych

Moduły fotowoltaiczne zostaną zamocowane do konstrukcji dachu przy pomocy systemu montażowego dedykowanego do montażu paneli PV. System oparty jest o aluminiowe wsporniki trójkątne nachylające panel pod kątem 15° w stosunku do połaci dachu. Wsporniki niniejsze przykręcane są blachowkrętami do systemowych profili PCV z rdzeniem aluminiowym.

Na dachu skośnym należy zastosować konstrukcje płaskie.

Między elementami konstrukcyjnymi systemu fotowoltaicznego, a poszyciem dachu należy wykonać połączenia wyrównawcze. Elementów konstrukcyjnych nie łączyć z szyną GSU budynku.

#### 9.5. Komunikacja pracy falowników

Projektowane falowniki wyposażone są w moduły transmisji danych: RS485, Speedwire/Webconnect. Od złącz RJ-45 modułów Speedwire/Webconnect. falowników za pomocą skrętki FTP ekranowanej, kategorii 6e przewiduje się komunikację poszczególnych falowników. Należy wykonać również połączenia falowników poprzez interfejs RS485.

Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet można też monitorować i zarządzać obiektami poprzez łącza WAN. Używając standardowego oprogramowania z poziomu centrów nadzoru można uzyskać dostęp do instalacji w czasie rzeczywistym, analizując alarmy i dane o funkcjonowaniu systemu. System hasel i zabezpieczenia systemowe przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP gwarantują, że tylko osoby uprawnione, znające hasło będą miały dostęp do danej instalacji.

- Komunikacja po Ethernet(TCP/IP).
- Zdecydowane zmniejszenie ryzyka związanego ze spóźnioną reakcją na zaistniałą sytuację alarmową.



#### 9.6. Połączenia wyrównawcze

Między wszystkimi konstrukcjami nośnymi paneli oraz kablami a dachem należy wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LYżo 4mm<sup>2</sup>. Elementów konstrukcyjnych nie łączyć z szyną GSU budynku.

#### 9.7. Instalacja odgromowa

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. Pomiedzy instalacją fotowoltaiczną a iglicami odgromowymi należy zachować separację min. 50cm.

Unikać lokalizowania iglic odgromowych przed panelami od strony południowej, które powodowałyby wędrujące zacienienie.

### 10. Ochrona przeciwporażeniowa

Projektuje się ochronę przeciwporażeniową zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41. Jako środki ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa), projektuje się ochronę poprzez samoczynne wyłączanie zasilania oraz izolację podwójną. Instalacja elektryczna w obiekcie została zaprojektowana w układzie sieci TN-S.

Ochronę od porażenia przed dotykiem pośrednim, zrealizować poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, przy użyciu wyłączników nadprądowych, uzupełnionych wyłącznikami różnicowo-prądowymi o czułości  $I_n = 30 \text{ mA}$ . Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić po wykonaniu montażu.

W pomieszczeniach łazienek i sanitariatów wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze (MSW) obejmujące wszystkie części przewodzące dostępne i obce, przewody ochronne wszystkich urządzeń i gniazd wtyczkowych oraz przewodzące konstrukcje budynku. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DY 6 mm<sup>2</sup>.

W pomieszczeniu węzła cieplnego zainstalować główną szynę uziemiającą (GSU). GSU połączyć ze wszystkimi urządzeniami instalacji sanitarnej oraz z istn. uziomem. Dodatkowo z GSU należy podłączyć szynę PE rozdzielnic RG przy pomocy przewodu LgYżo 16 mm<sup>2</sup> (barwa żółtozielona) ułożonego p.t.

W pomieszczeniach kotłowni należy ułożyć płaskownik FeZn 24x4 wokół pomieszczeń, do którego należy podłączyć wszystkie części przewodzące dostępne i obce, przewody ochronne wszystkich urządzeń i gniazd wtyczkowych oraz przewodzące konstrukcje budynku. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DY 6 mm<sup>2</sup>.

Płaskownik połączyć z instalacją uziemiającą. Wartość rezystancji uziomu nie może przekroczyć 10 Ω.

## **11. Uwagi i zalecenia**

- 11.1. Wszystkie projektowane instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót elektrycznych.
- 11.2. Na rozdzielnicach nakleić tabliczki ostrzegawcze.
- 11.3. Wewnątrz rozdzielnic umieścić ich schematy ideowe.
- 11.4. Po zakończeniu robót wykonać badania i próby sprawdzające.
- 11.5. W/w prace mogą wykonywać osoby z odpowiednimi ważnymi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do prowadzenia robót energetycznych oraz osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac kontrolno – pomiarowych.
- 11.6. Pracę wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami BHP.
- 11.7. Instalację fotowoltaiczną należy zgłosić do lokalnego zakładu energetycznego celem wymiany licznika na licznik 4-kwadrantowy

## 12. Obliczenia

### 12.1. Obliczenie spadku napięcia kabla zasilającego

Spadek napięcia dla YKY 5x16mm<sup>2</sup> l=15m

$$\Delta U_{\%} = \frac{100 * P * l}{\gamma * S * U_n^2} \quad \Delta U_{\%} = \frac{100 * 25900 * 15}{50 * 16 * 400^2} = 0,3\%$$

spadek obliczony dla YKY 5x16mm<sup>2</sup>      ΔU=0,3%

**Dobrano kabel dla linii zasilającej - YKY 5x16mm<sup>2</sup>**

### 12.2. Dobór wlz do rozdzielnicy RG

Obliczenia sprawdzające.

Moc szczytowa:

Ps = 25,9 kW

Prąd obliczeniowy:

$$I_b = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos\varphi} = \frac{25900}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,93} = 40,3A$$

wartość zabezpieczeń:

Istn. złącze kablowo-pomiarowe      I<sub>n</sub>=50 A

Sprawdzenie na obciążalność prądem kabla **YKY 5x16mm<sup>2</sup>**

I<sub>b</sub>=40,3A ≤ I<sub>n</sub>=50A ≤ I<sub>z</sub>=63A

warunek spełniony

I<sub>2</sub>>1,45I<sub>z</sub>

1,6I<sub>n</sub>≤1,45I<sub>z</sub>

80 A ≤ 91,35A

warunek spełniony

### 13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**a) Zakres robót oraz kolejność realizacji.**

- demontaż istn. instalacji,
- wykonanie tras kablowych Nn,
- przygotowanie podłoża pod projektowane przewody instalacji elektrycznej,
- wytyczenie tras układanych przewodów,
- układanie przewodów i mocowanie,
- przygotowanie podłoża pod projektowane tablice rozdzielcze
- instalowanie tablic rozdzielczych
- przygotowanie podłoża pod osprzęt elektryczny
- montowanie osprzętu na ścianach i sufitach
- montowanie instalacji odgromowej,
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji przewodów
- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania.

**b) Elementy budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Największe zagrożenia, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wynikają ze specyfiki następujących robót budowlanych:

- prac na rusztowaniach, drabinach stwarzających szczególnie wysokie ryzyko upadku z wysokości, a także spadania z góry ciężkich przedmiotów;
- używanie elektronarzędzi
- czynne wodociągi

**c) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania.**

Skala	Rodzaj zagrożenia	Miejsce	Czas wystąpienia
Wysoka	Porażenie prądem 0,4 kV	Obsługa elektronarzędzi	Roboty instalacyjne
Wysoka	Porażenie prądem 0,4 kV	Czynne instalacje	Roboty montażowe Uruchamianie instalacji

**d) Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania.**

Wszyscy pracownicy wykonujący roboty elektroinstalacyjne powinni posiadać kwalifikacje przewidziane dla określonego stanowiska oraz ważne świadectwo lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, a także przejść przeszkolenie w zakresie bhp oraz ewentualne szkolenia specjalistyczne.

Należy poinformować i pouczyć pracowników jak wykonywać instalacje elektryczne w pobliżu czynnych przewodów, kabli elektrycznych, ułożonego wodociągu oraz sporadyczne wystąpienia istniejących kabli telefonicznych.

**e) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji zadania w strefie zagrożenia lub ich sąsiedztwie, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia.**

- obowiązek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzętu podlegającego przepisom o dozorze technicznym
- zakaz udostępniania sprzętu osobom niepowołanym do jego obsługi
- wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obsługi i konserwacji
- miejsce robót należy zabezpieczyć przed dostaniem się osób postronnych
- przestrzeganie szczegółowych przepisów bhp określonych dla poszczególnych rodzajów robót
- robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub złej widoczności,
- pomiary elektryczne wykonywać w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, po zakończeniu robót, uporządkować miejsce prac instalacyjnych.

***BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ STWIERDZA SIĘ, IŻ DANA INWESTYCJA MOŻE  
STWORZYĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA NALEŻY OPRACOWAĆ  
PLAN BIOZ***

### III Część rysunkowa

Ideowy schemat rozdzielnic głównej RG	E-01
Schemat ideowy rozdzielnic RP-P	E-02
Schemat ideowy rozdzielnic R-K	E-03
Schemat ideowy rozdzielnic RP-1	E-04
Schemat ideowy rozdzielnic RP-2	E-05
Schemat ideowy rozdzielnic RP-3	E-06
Schemat ideowy rozdzielnic RP-4	E-07
Rzut piwnicy – wewnętrzna instalacja elektryczna	E-08
Rzut parteru - wewnętrzna instalacje elektryczna	E-09
Rzut piętra - wewnętrzna instalacja elektryczna	E-10
Rzut 2 piętra - wewnętrzna instalacja elektryczna	E-11
Rzut strychu - wewnętrzna instalacja elektryczna	E-12
Rzut piwnicy - instalacje oświetleniowe i oświetleniowe awaryjne	E-13
Rzut parteru - instalacje oświetleniowe i oświetleniowe awaryjne	E-14
Rzut piętra - instalacje oświetleniowe i oświetleniowe awaryjne	E-15
Rzut drugiego piętra - instalacje oświetleniowe i oświetleniowe awaryjne	E-16
Rzut strychu - instalacje oświetleniowe i oświetleniowe awaryjne	E-17
Rzut dachu – instalacja fotowoltaiczna	E-18
Schemat instalacji fotowoltaicznej	E-19

Opracował: mgr inż. Dariusz Naruszewicz  
upr. bud. WAM/0068/PWOE/11