



Q1	Rozłącznik 40A, 4-bieg.	FR 104 40	1	Fael
AWP	Rozdzielnica n.t., z szybką, czerwona, 7 mod., IP30	ALFA 3z	1	Sabaj
H1	Lampka sygnalizacyjna (czerwona)	L 191-1	3	Fael
P1	Zegar sterujący dobowy	PA330	1	Fael
T1	Transformator bezpieczeństwa 230/24V; 63VA	TR 363	1	Fael
K1-K4	Stycznik "2z", 20A, 230V	SM320 230-2z	4	Fael
F13	Ogranicznik przepięć DEHNgard		4	Dehn
F8	Wyłącznik nadprądowy 16A, charakt. C, 3-bieg.	S 313 C-16	1	Fael
F10, F11	Wyłącznik nadprądowy 10A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	2	Fael
F5, F6, F9, F12	Wyłącznik nadprądowy 6A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-6	4	Fael
F1-F4, F7	Wyłącznik nadprądowy 4A, charakt. C, 1-bieg.	S 311 C-4	5	Fael
Q2	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, I _Δ =0,03A, 4-bieg.	P304 25-30-A	1	Fael
	Rozdzielnica n.t. z drzwiczkami, 5x12 mod., IP43	FW 51	1	Hager
OZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOSC	PRODUCENT
WYKAZ ELEMENTÓW TK				
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S				

Nazwa obiektu i adres	BUDYNEK BĘDĄCY PLACÓWKĄ KULTURALNĄ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DZIELNA, UL. SZKOLNA 3			Skala
Przedmiot rysunku	ROZDZIELNICA TK I SCHEMAT INSTALACJI			Nr rys. 9/11
Projektował	inż. Tadeusz Szmidt	instal. elektr.	FT-83861/105/1552/82	05.2005r.
Opracował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal. elektr.		05.2005r.
Sprawdził	inż. Zygmunt Muchła	instal. elektr.	FT-83861/59/84	05.2005r.