

Opis do kosztorysu –założenia do instalacji mieszkanie nr 4 Prosta 19 Mirsk

WLZ

1/ Wystąpić do Taurona o zwiększenie mocy dla lok. nr 4 do min 12,9 kW z 5,0 kW
W rozdzielnicy licznikowej w wolnym polu 3f zabudować S303C25 przesnuować tablicę 3f LGY 6mm² sumarycznie około 5mb i podpiąć nowy WLZ z mieszkania. Zdemontować i unieczynnić zabezpiecz. przedlicz. S301B25 +licznik 1f dotychczasowego układu licznikowego/ nr 4 / p. Tomaszewskiej .

2/ z rozdzielnicy licznikowej na parterze poprowadzić nowy zabezpiecz WLZ zasilający mieszkanie nr 4 YDY 5x4 mm² około 21 mb podtynkowo, wykuć 21mb bruzd, 1 x przebicie stropu i 1x ściany przy wejściu do mieszkania grubość circa 32 cm, zaprawianie bruzd 21mb, pasy tynku po bruzdzie 21mb,

Rozdzielnica

Zabudować natynkowo nad drzwiami wejściowymi rozdzielnicę 1x22 lub 2x12 / ogółem wykorzystujemy 19pól „S” /

W rozdzielnicy i w mieszkaniu zabudować :

- jako rozłącznik główny mieszkania wył r.-p. P304 40A 30mA AC
- zabezpiecz S303C16 obwód zasilania kotła c.o. 8kW Kospel YDY 5x4 mm² 8mb
- zabezpiecz S301B16 obwód bojlera YDY 3x2,5 mm² 10mb
- zabezpiecz S301B16 obwód pralki YDY 3x2,5 mm² 10mb
- zabezpiecz S301B16 obwód zasilania zmywarki YDY 3x2,5 mm² 11mb
- zabezpiecz S303C16 obwód kuchenki indukcyjnej YDY 5x2,5 mm² 16mb
- zabezpiecz S301B16 obwód suszarki prania YDY 3x2,5 mm² 20mb,
- zabezpiecz S301B16 obwód zasilania kuchenki mikrofalowej, 2 gniazd nad blatem, lodówki, okapu YDY 3x2,5 mm² 18mb
- zabezpiecz S301B16 obwód gn 1f ogólnych pokoju i łazienki / pom nr 9 i 10 / 4 gniazd w pokoju+ 1 gniazdo w łazience YDY 3x2,5 mm² 35mb,
- zabezpiecz S301B16 obwód gn 1f ogólnych pokoju /3/ i korytarza/1 /i kotłowni/2/ 5 gniazd w pokoju+ 1 gniazdo w korytarzu, 1 gniazdo w kotłowni YDY 3x2,5 mm² 25mb
- zabezpiecz S301B16 obwód gn 1f ogólnych pokoju /6/ i pokoju /3/ 4 gniazd w pokoju /6 / + 4 gniazdo w pokoju /3/ YDY 3x2,5 mm² 37mb
- zabezpiecz S301B10 obwód oświetlenia i dzwonka korytarza / 1/ kotłowni / 2 / kuchni /8 / łazienki /9/ pokoju / 10/ YDY 3x1,5 mm² 55mb
- zabezpiecz S301B10 obwód oświetlenia pokoju / 3/ przedpokoju / 4 / pokoju /5/ pokoju /6/ YDY 3x1,5 mm² 45mb

FIRMA ELEKTRYCZNA

"ZETHA"

Zdzisław Zdzienicka
ul. Polna 57a, tel. 75 78-34-322
59-630 MIRSK

NIP 616-113-81-00

REGON 239510881