UWAGA:
Do wykonywania instalacji oświetlenia wykorzystać przewód YDYżo 3(lub4)x1,5mm2, do instalacji gniazd 230V wykorzystać przewód YDYżo 3x2,5mm2, do gniazd 400V przewód YDYżo 5x2,5mm2. Przewody układać w metalowych korytkach kablowych lub rurkach RL. Przewody YDY wychodzące do opraw zewnętrznych chronić przed warunkami atmosferycznymi np. przez zastosowanie osłon termokurczliwych, peszli odpornych na UV. Wyjście przewodu ze ściany uszczelnić.

LEGENDA:

- 1 — COSMO APEX 1060 LED 840 6300lm STPR 41W IP66 DRV
- 2 — COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
- A3 — COSMO APEX XTREME 1060 LED 840 4000lm STPR 23W IP66 DRV
- CR — Plafon LED SMD; 24W; 4000K; Ra>80; 1700lm; IP54, czujnik ruchu
- AW 1 — LUMI LUN A 1x1 TC 1 VWD WH
- AW 2 — LUMI LUN A 1x3 TC 1 VWD WH
- AW ZW — MONITOR1 IP65 LED-HO OP3 A 4x1 TC 1 WD N
- WYJŚCIE — Wyjście ewakuacyjne
- OZ1 — POLO 2 1x75W IAA S/EW DETEK Black
- OZ2 — GUELL 1/A40/W 40 40K-94 ETRC
- Łącznik jednobiegunowy IP44
- Łącznik świecznikowy IP44
- a,b,c... — Sekcje załączania oświetlenia
- x2 — Gniazdo podwójne 230V – IP 44
- 3f — Gniazdo trójfazowe 400V – IP 20
- Wypust zasilający
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

1/1	POM. TECHNOLOGICZNE	pos. bet.	171,34
1/2	STEROWNIA	pos. bet.	7,36
1/3	POM. SOCJALNE	wyk pcv.	10,28
1/4	KOMUNIKACJA	pos. bet.	8,22
1/5	PRZEDSIONEK	pos. bet.	2,05
1/6	WC	pos. bet.	2,46
1/7	MAGAZYN	pos. bet.	15,64
1/8	POM. DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU	pos. bet.	11,31
		OGÓŁEM POW.	227,06

Inwestor:	GMINA BOGUTY-PIANKI AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 45 07-325 BOGUTY-PIANKI	Nr rys:	E2
Obiekt:	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZAWISTY-DWORAKI,		
Adres Obiektu:	DZIAŁKA NR 9/1 (część), OBRĘB 0029 ZAWISTY-DWORAKI, GMINA BOGUTY-PIANKI		
Nazwa rys:	Rzut instalacji elektrycznej gniazda i oświetlenie		

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Damian Wróblewski	MAZ/0082/PWBE/16 Spec.: elektryczna	
Sprawdzający:	mgr inż. Mateusz Szabla	LUB/0276/PWBE/16 Spec.: elektryczna	
Białystok 31 maj 2021 r.		skala - 1 : 50	