Projektowana RG
Skrzynka metalowa o wymiarach 800x840mm

wył. topikowy 6A
wył. topikowy 6A
wył. topikowy 6A
L1 L2 L3 N
Automatyczny przełącznik faz
Wkładka topikowa 10x38 6A
HDGs 4x1,0mm²
Przyciski p.poż. SP22-WC-11/P.POŻ. z sygnalizacją położenia wyłącznika
P1 S1 P2 S2
RG
Q1
Wyłącznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym 100A
LGY H07V 25mm²
LGY H07V 25mm²
Ochronnik przeciwprzepięciowy hybrydowy na bazie iskierników typu 1+2
N PE
PEN
PAS-7x16
CO W
FeZn 20x4
Naturalny uziom fundamentowy

Rozłącznik instalacyjny 100A
YDY 5x16mm²
Rozłącznik izolacyjny 100A
Projektowana TB

Rozłącznik instalacyjny 100A
YDY 5x16mm²
Rozłącznik izolacyjny 100A
Projektowana TB1

Istniejące ZKP – poza opracowaniem
Rozłącznik bezpiecznikowy
400/3x230V
kWh
1 3 4 6 7 9 10 11
L1 L2 L3 PEN
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy wyposażony w człon przeciążeniowy PEN
Dopływ do ZKP poza opracowaniem

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

UWAGA!
Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi normami i przepisami. W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE	OPRACOWANIE: KAZIMIERZ KUBIENIEC	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA NN 230/400VAC	PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ UL. ŚRODKOWA 5 47-400 RACIBÓRZ	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
ADRES INWESTYCJI	UL. KAROLA MIARKI 8, 44-285 RZUCHÓW DZIAŁKA NR 1496/114		RYS. NR: E-01
INWESTOR	GMINA KORNOWAC UL. RACIBORSKA 48, 44-285 KORNOWAC		DATA: 04.2021
			STR. NR:
			SKALA --

A3