

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna,
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie,
- Podkłady architektoniczne,
- PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe,

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt Instalacji elektrycznej i oświetleniowej w ramach realizacji zadania PN. Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

W m. Wierzbno 84, dz.nr 352, am-1, 55-216 Wierzbno, gmina Domaniów.

1.3 Stan istniejący

Aktualna instalacja oświetlenia ogólnego oparta jest na klasycznych oprawach plafonowych oraz kasetonowych

Zamiarem niniejszego opracowania, jest dostosowanie wymiana opraw oświetleniowych oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do obowiązujących przepisów.

1.4 Demontaże

Istniejące oprawy oświetlenia ogólnego należy zdemontować i zutylizować. Demontażem należy objąć również łączniki oraz gniazda 230V w obrębie całego budynku.

Instalacje istniejące na elewacji budynku, należy zdemontować oraz zabezpieczyć. Po wykonaniu ocieplenia instalacje należy ponownie zamontować

1.5 Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane za pomocą standardowych łączników oświetleniowych oraz w pomieszczeniach toalet czujek oświetleniowych.

1.6 Okablowanie

Projekt zakłada wymianę okablowania oświetlenia. W korytarzach okablowanie należy prowadzić w kanałach kablowych PCV zgodnie z rysunkami. W korytarzach należy wykonać okablowanie przewodami N2XH-J 3x1,5mm² oraz 4x1,5mm², w pozostałych pomieszczeniach okablowanie należy wykonać przewodami YDY 3x1,5mm² oraz 4x1,5mm² podczas wykonywania prac należy dostosować istniejącą instalację w taki sposób aby łączenia były wykonane w puszkach łączników oświetleniowych.

1.7 Oprawy oświetlenia ogólnego

Projektuje się oprawy LED Rozmieszczone zgodnie z rzutami

Sterowanie oprawami odbędzie się za pomocą jednostki centralnej, zamontowanej w rozdzielniczy głównej, wykonanej z tworzywa sztucznego. Do bezprzewodowego zarządzania oprawami oświetlenia podstawowego (wyposażonymi w stateczniki SD oraz moduły radiowe) oraz oprawami oświetlenia awaryjnego. Z poziomu Jednostki Centralnej dostępne są poniższe funkcje:

- odbiór informacji o stanie oprav
- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy
- sprawdzanie czasu pracy oprav
- sprawdzanie statusu oprav awaryjnych.

Przy przyciskach sterowania opravami należy zamontować:

- Nadajnik radiowy do bezprzewodowego sterowania opravami wyposażonymi w inteligentny statecznik SD. Wyzwalanie scen świetlnych będzie odbywać się poprzez przyciski klawiszowe. Jeden nadajnik radiowy obsługuje 2 przyciski pozwalające na następujące sceny - włącz-wyłącz (rozjaśnij-ściemnij) oraz włącz-wyłącz autodimmer. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.
- Nadajnik radiowy j.w. + odbiornik radiowy do bezprzewodowego sterowania opravami nie posiadającymi statecznika typu SD. Powoduje fizyczne zwarcie obwodu w celu wyzwalania sceny włącz-wyłącz. wym. 35x66x22mm do zabudowy podtynkowej.

Oprawy w salach lekcyjnych zostaną wyposażone w czujnik światła OPTICOM umożliwiający natychmiastowy odczyt wpływu światła naturalnego na ogólną ilość światła w pomieszczeniu. Te informacje umożliwiają kalibrację oprav LED w celu utrzymania minimalnego, wymaganego natężenia oświetlenia

1.8 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji oprav oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w oparciu o oprav zgodnie z zestawieniem na rysunkach.

1.9 Rozdział energii

Rozdzielnica pożarowa R.P.Poż, zlokalizowana jest na elewacji. Układ należy przebudować zgodnie z załączonym schematem.

1.10 Przycisk PWP

Projektuje się przycisk PWP zlokalizowano przy wejściu do budynku. Przyciski ma za zadanie spowodowanie zadziałania wyłącznika głównego prądu po ich wciśnięciu.

Przyciski PWP powinny być wyposażone w sygnalizację zadziałania.

Do przycisków należy doprowadzić przewody HDG's 5x2,5mm² E 90.

Przewód należy prowadzić podtynkowo na przeznaczonych do tego uchwytach.

1.11 Kompensacja mocy biernej

Po oddaniu budynku do użytkowania oraz uruchomieniu wszystkich odbiorów, zaleca się użytkownikowi/właścicielowi/administratorowi obiektu wykonać pomiary parametrów sieci i na podstawie analizy wyników, jak będzie to konieczne, należy dobrać baterie do kompensacji mocy biernej.

1.12 Rozdzielnice

Istniejące rozdzielnice zasilające gniazda, monitoring, alarm należy pozostawić. Wymienić należy tylko rozdzielnice oświetleniowe.

Rozdzielnice należy wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego w II kl Ochronności, jako podtynkowe (w pomieszczeniach technicznych dopuszcza się rozdzielnice natynkowe).

1.13 Instalacja odgromowa

Projektuje się instalację odgromową wykonaną w postaci zwodów poziomych ułożonych na systemowych wspornikach usytuowanych na dachu. Zwody poziome należy wykonać z drutu AL8mm² lub Fe/Zn 8mm². Przewody odprowadzające pionowe, również należy wykonać z drutu AL8mm² lub Fe/Zn 8mm² zgodnie z rysunkami. Przewody odprowadzające pionowe należy montować podtynkowo w rurkach uniepalnionych. Złącza kontrolne instalacji odprowadzającej należy zamontować w puszkach ziemnych.

Z instalacją odgromową należy połączyć za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych złączy rynny. Ochroną odgromową należy objąć wszystkie urządzenie, które nie są przedstawione w projekcie, a które będą montowane na powierzchni dachu.

1.14 Instalacja uziemiająca

Istniejącą instalację uziemiającą należy sprawdzić. W przypadku nieprawidłowości należy wykonać uziomy otokowy wartości rezystancji instalacji uziomowej nie powinna przekraczać 10Ω. Poszczególne elementy uziemienia należy łączyć ze sobą oraz z głowicami stosując systemowe rozwiązania. Przewody uziemiające wprowadzone do gruntu należy pokryć warstwą nieprzepuszczającą wilgoci.

1.15 Sterowanie roletami

Całość instalacji należy wykonać jako podtynkową. W ścianach G-K instalację okablowania należy prowadzić w rurkach ochronnych „peszlach”. Instalacje należy wykonać przewodami N2XH-J oraz YDY.

Przyciski sterowania rolet należy wyposażyć w sterowniki, dzięki którym będzie można sterować każdą roletą indywidualnie lub grupą rolet centralnie.

Rozmieszczenie zasilań rolet oraz przycisków sterujących przedstawiono na rysunkach.

1.16 Instalacja Fotowoltaiczna

Projektuje się instalację fotowoltaiczną mocy 10,14 kWp. Instalację należy wykonać w oparciu o Inwerter o następujących parametrach:

- Liczba trackerów MPP 2
- Maks. prąd wejściowy ($I_{dc\ max}$) 27,0 / 16,5 A
- Maks. prąd zwarciaowy pola modułów 40,5 / 24,8 A
- Zakres napięć wejściowych DC ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$) 200 - 1000 V
- Napięcie rozpoczęcia pracy ($U_{dc\ start}$) 200 V
- Znamionowe napięcie wejściowe ($U_{dc,r}$) 600 V
- Zakres napięć MPP ($U_{mpp\ min} - U_{mpp\ max}$) 270 - 800 V
- Użyteczny zakres napięcia MPP 200 - 800 V
- Liczba przyłączy DC 3 + 3
- Maks. moc generatora fotowoltaicznego ($P_{dc\ max}$) 15 kWpeak

oraz 26 paneli FV 390 Wp. Panele należy zamontować na dachu budynku na systemowych konstrukcjach. Celem optymalnej pracy układu kąt nachylenia paneli powinien znajdować się w przedziale 30°-40°. Inwerter należy zabudować zgodnie z miejscem wskazanym na rzutach .

Falownik nie może być montowany w dodatkowych obudowach. Połączenie inwertera z rozdzielnicą główną RG należy wykonać kablami LgY 5x1x6mm². Połączenie paneli z Inwerterem należy wykonać kablami LgY 2x4mm². Po stronie DC należy zamontować ochronniki przepięciowe kl I+II.

Lokalizację urządzeń instalacji FV przedstawiono na rysunkach.

1.17 Zasilanie urządzeń br sanitarniej

Całość instalacji należy wykonać jako podtynkową. W ścianach G-K instalację okablowania należy prowadzić w rurkach ochronnych „peszlach”. Instalacje należy wykonać przewodami N2XH-J oraz YDY.

Lokalizację zasilania należy dostosować na etapie wykonawstwa do lokalizacji poszczególnych urządzeń

1.18 Układ pomiarowy

Istniejący układ pomiarowy zlokalizowany jest na elewacji budynku.. Układ będzie przystosowany do zwiększonej mocy budynku.

1.19 Uwagi końcowe

Całość prac należy powierzyć firmie (osobie) posiadającej odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa i doświadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi normami. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia i na ich podstawie sporządzić protokoły pomiarowe.

Wszelkie materiały zamieszczone w opracowaniu mają charakter przykładowy i są tylko wyznacznikiem jakości, jakie mają spełniać zamontowane urządzenia.

Prace nie wymienione w opisie a wymienione na schematach i rzutach należy traktować jako konieczne do wykonania

Opracował mgr. Inż. Krzysztof Nolepa
OPL/1256/PWBE/16