

# Zestawienie montażowe przyłączy.

Nr słupa:  Wyszczególnienie:		Nr budynku / działki	PRZEWODY / KABLE				INSTALACJA NA SŁUPIE / BUDYNKU															
			Kabel ziemny typu YAKY 4x35mm2	Kabel ziemny typu YAKY 4x120mm2	Przewód AsXSn 4x25 mm2	Hak nakrętkowy PD 2.2	Hak nakrętkowy PD 2.3	Hak do słupów okrągłych SOT 29	Hak wieszakowy M16x200 SOT 21.16	Hak płytowy SOT 14.1	Taśma COT 37 + Klamerka COT 36	Uchwyt SO 80	Z/o przeb. izol. dwustr. SLIP 22.1	Z/o przeb. izol. jednostr. SLIP 22.12	Z/o przeb. izol. jednostr. SLIP 12.127	Z/o przeb. izol. jednostr. SLIP 32.21	Oslona rurowa RHDPE-MUV 50/5 o dł. 3 m	Rura termokurczliwa RPK 63/27 o dł. 0,5m	Uchwyt dyst. SO 79.6	Oslonka końca przewodów PK 99.2595	Przewód AsXSn 4x25 + złączki SJ8.25 na przedłużenie /w razie konieczności/	Kabel YAKY4x35 + mufa na przedłużenie /w razie konieczności/
Lp.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
proj. 2/I	23	istn.									7			1					7			
proj. 4/I	29	istn.								1	7			1					7			
proj. 5/I	35				22	1						2	2		2					4		
proj. 6/I	37	istn									7			1					7			
proj. 7/I	39	istn								*	7			1		4			7			1
	43				33	1						2	4									
proj. 8/I	45				istn.	1					1	4										
	47				istn.							1	4									
proj. 9/I	49				34	1				1		2	4		4		4					
	IGLICA		istn.**								7						4	2	2	14		
proj. 2/II	15				31			1		1	1	2	2		2					4		
proj. 3/II	13				istn	1						1	4									
proj. 4/II -istn. 4.1/II	39				57	1	1	1	1	1		4	4		4		4					
proj. 5/II	9				12			1		1	1	2	4		4		4					
proj. 6/II	7				istn.		1				1	1	4									
	7A				36			1		1	1	2	4		4							
proj. 7/II	5				istn.			1			1	1	4									
proj. 8/II	3				istn.			1			1	1	4								1	
proj. 9/II	1				16			1		1	1	2	2		2					4		
RAZEM:			istn	0	241	6	2	7	1	7	42	24	50	4	26	4	2	2	42	12	1	1

\* na życzenia właściciela użyć istniejącego wysięgnika ściennego  
 \*\* drugi kabel wprowadzić na nowy słup i nie podłączać