

LEGENDA:

- Projektowana rozdzielnica elektryczna
- Rozdzielnica elektryczna poza opracowaniem
- Wyłącznik oświetleniowy pojedyńczy
- Wyłącznik oświetleniowy pojedyńczy IP44
- Wyłącznik oświetleniowy świecznikowy
- Wyłącznik oświetleniowy schodowy
- Wyłącznik oświetleniowy krzyżowy
- Przycisk oświetleniowy
- Czujka ruchu
- SD Sterownik oświetlenia z interfejsem DALI ze zintegrowanym czujnikiem światła i obecności

UWAGI:

Ostateczną lokalizację osprzętu przed montażem ustalić z przedstawicielem Inwestora i Użytkownika

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP

Rodzaj piktogramów, rozmieszczenie i ilość opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw PPOŻ. Dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych za pomocą znaków fotoluminescencyjnych.

W pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego, przycisku alarmowego i punktu pierwszej pomocy należy zapewnić natężenie oświetlenia awaryjnego na podłodze co najmniej 5lx.
Typy opraw oświetleniowych zgodnie z legendą opraw i specyfikacją

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

OZNACZENIE	OPIS OPRAWY
ES11	Oprawa liniowa natynkowa z możliwością zwieszania dł. 1015mm LED840 25W 2500lm klosz mikropryzmatyczny sterowanie DALI
ES12	Oprawa liniowa natynkowa z możliwością zwieszania dł. 1015mm LED840 41W 4100lm klosz mikropryzmatyczny sterowanie DALI
ES21	Oprawa liniowa natynkowa z możliwością zwieszania dł. 1030mm LED830 21W 2050lm Klosz opalowy
ES23	Oprawa liniowa natynkowa z możliwością zwieszania dł. 2035mm LED840 43W 4100lm Klosz opalowy sterowanie DALI
ES3	Oprawa naścienna montaż na wys. 2,5m od pow. stopnia dł.1030mm 22W 2000lm
ES4	Oprawa do wbudowania o średnicy 240mm LED 830 15W IP44 OPAL 1600lm
ES4aw	Oprawa do wbudowania o średnicy 240mm LED 830 15W IP44 OPAL 1600lm wersja awaryjna 1h
ES5	Oprawa natynkowa dł.1287 LED830 25W 3300lm IP65
ES6	Oprawa natynkowa LED830 19W 1600lm OPAL IP21
EZ1	Oprawa liniowa natynkowa zewnętrzna dł. 1015mm LED830 36W 2038lm IP65
EZ2	Oprawa naścienna LED830 33W 1350lm OPAL IP65 zewnętrzna
EZ3	Projektor wyposażony w regulowane ramię do montażu na ścianie, stropie, konstrukcji itp. LED830 50W 5200lm IP65
	Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z autotestem
AW11	Oprawa awaryjna do wbudowania LED 1x1W IP40 Optyka korytarzowa czas podtrzymania 1h
AW14	Oprawa awaryjna do wbudowania LED 4x1W IP40 Optyka z kątem rozsyłu światła 120st. czas podtrzymania 1h
AW2	Oprawa nastropowa LED 4x1W IP65 czas podtrzymania 1h
AW2Z	Oprawa nastropowa LED 4x1W IP65 do niskich temperatur czas podtrzymania 1h
EW1	Oprawa naścienna ewakuacyjna z piktogramem LED 1,2W IP40 czas podtrzymania 1h
EW2	Oprawa nastropowa ewakuacyjna z piktogramami 1,2W czas podtrzymania 1h

UWAGI [zgodnie z częścią opisową]

Wersja	Opis	Data
A	Wersja podstawowa	2017-06

SIERGIEJ studio architektury

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro; siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

temat:
Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie
przy ul. Żeromskiego 23
Gmina Rogów, dz. nr 244

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:
INŻ. KRZYSZTOF JASIŃSKI

sprawdzający:
MGR INŻ. WITOLD PIOTROWSKI

branża:	format:	skala:	data:
ELEKTRZYCZNA	297×580	1 : 100	2017-06

nazwa rysunku:
RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1705	PW	IE	R01	-